

RS-1-0,5 N



Es wird in Lüftungssystemen für Ein-/Ausschalten und Drehzahlregelung von spannungsgesteuerten Einphasenmotoren der Ventilatoren eingesetzt

- Gehäusematerial: Kunststoff

| | Maßeinheit | RS-1-0,5 N |
|-----------------------------|------------|------------|
| Phasen | - | 1 |
| Versorgungsspannung min | V | 230 |
| Versorgungsspannung max | V | 230 |
| Frequenz der Netzversorgung | Hz | 50/60 |
| Gewicht | kg | 0.11 |
| Ambientlufttemperatur, min | °C | 0 |
| Ambientlufttemperatur, max | °C | 35 |
| Schutzart | - | IP40 |

Abmessungen