

## ВН-Е 80 И



Центробежные вентиляторы в пластиковом корпусе

- Максимальный расход воздуха: 100
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 38
- Управление: Проводная панель управления
- Материал корпуса: Пластик
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан


|                                                  | Единица измерения   | ВН-Е 80 И |      |
|--------------------------------------------------|---------------------|-----------|------|
| Размер подключаемого воздуховода                 | мм                  | 80        |      |
| Скорость                                         | -                   | 2         |      |
| Минимальное напряжение питания                   | В                   | 220       |      |
| Максимальное напряжение питания                  | В                   | 240       |      |
| Частота сети питания                             | Гц                  | 50        |      |
| Номинальная мощность                             | Вт                  | 24        | 29   |
| Максимальный ток                                 | А                   | 0.11      | 0.13 |
| Максимальный расход воздуха                      | м <sup>3</sup> /час | 75        | 100  |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А)               | 29        | 38   |
| Вес                                              | кг                  | 2.7       |      |
| Минимальная температура окружающего воздуха      | °С                  | 1         |      |
| Максимальная температура окружающего воздуха     | °С                  | 40        |      |
| Класс защиты                                     | -                   | IP55      |      |

### Размеры



## Аксессуары

### Переключатели скорости

| Наименование             | Фото                                                                               | Описание      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <a href="#">П2-1-300</a> |  | Переключатель |